


Mehr Komfort und Sicherheit – ohne Kabel und ohne Batterie.

Der Wandschalter Switch 55 ist frei platzierbar und wartungsfrei. Die Tasten können individuell belegt werden. Die Einstellung erfolgt über die Casambi App.

ARTIKELNUMMER **weiß: PS1052UW / schwarz: PS1052UB**



FEATURES

- Frei platzierbar (ohne Kabel)
- Wartungsfrei (ohne Batterie)
- Individuelle Belegung
- An-/Ausschalten
- Stufenloses Dimmen
- Verändern der Farbtemperatur
- Steuern aller Leuchten, Geräte, Gruppen und Szenen

VARIANTEN

- Einzelwippe
- Doppelwippe
- Individuelle Bedruckung (Zahlen, Buchstaben, Sondersymbole)

Das Produkt kann in [Rahmenprogramme](#) anderer Hersteller eingesetzt werden, die sich für Einsätze von 55 x 55 mm eignen.

TECHNISCHE DETAILS

BETRIEBSSPANNUNG

batterielose Energieversorgung durch elektrodynamische Umwandlung der Bewegungsenergie des Tastendrucks

NETZWERK

Bluetooth Mesh Technology

MONTAGE

zum Kleben oder zum Schrauben

ABMESSUNGEN




85 x 85 x 15 mm

KANÄLE

2 oder 4 (Einzel- oder Doppelwippe)

Casambi Switch 55

Mehr Komfort und Sicherheit – ohne Kabel und ohne Batterie.




Zahlen

Lassen Sie die Taster mit Zahlen bedrucken.

Pfeile

Jalousien, Rolläden, Garagentore steuern per Tastendruck – die Pfeil-Symbole weisen auf die Funktion hin.




Sondersymbole

Gerne setzen wir Ihre persönliche Idee um.

Casambi Switch 55

Mehr Komfort und Sicherheit – ganz einfach über Bluetooth, ohne Kabel und ohne Batterie

Artikelnummer weiß: PS1052UW / schwarz: PS1052UB



Mit den Produkten aus der AIMOTION Switch 55 Serie können einzelne Leuchten, Leuchtengruppen, alle Leuchten eines Netzwerks, Elemente, Szenen, Animationen und Farbtemperatur gesteuert werden. Der Wandschalter Switch 55 ist frei platzierbar und basiert auf dem wartungsfreien Bluetooth Low Energy Sendermodul PTM 215B von EnOcean, welches durch Tastendruck Energie erzeugt. Die Tasten können individuell belegt werden. Die Einstellung erfolgt über die Casambi App.

- Frei platzierbar (ohne Kabel)
- Wartungsfrei (ohne Batterie)
- Individuelle Belegung
- An/Ausschalten
- Stufenloses Dimmen
- Steuern aller Leuchten, Geräte, Gruppen, Szenen
- Verändern der Farbtemperatur
- Automatisierung aufnehmen / starten

Switch 55 zu einem Netzwerk hinzufügen

- Mehr -> Schalter
- Tippen Sie auf "EnOcean-Schalter hinzufügen"
- Berühren Sie den Schalter mit der Rückseite Ihres NFC-fähigen Mobilgeräts (Android Gerät oder Apple Gerät ab iPhone 7)
- Anschließend ist der Wandschalter in der App sichtbar
- Um das Modell „Vier Taster“ zu ändern, tippen Sie auf das Bild und wählen z.B. das Modell „Dimmen und Temperatur“

Hinweis zur Casambi App

- Wenn Sie den gleichen Switch 55 Wandschalter mit mehreren Netzwerken verwenden wollen, dann müssen beide Netzwerke die gleichen Frequenzen verwenden. Diese Anforderungen sind für Classic- und Evolution-Netzwerke gleich

Beschreibung	Eigenschaften
Funksender	Tastenmodul mit integrierter Antenne
Energiequelle	elektrodynamischer Energieerzeuger, wartungsfrei
Frequenz / Protokoll	2,4 GHz / Bluetooth Low Energy (BLE)
Kanäle	2-4 (Wippe mit medialer Position, gepresst/gelöst)
Abmessungen der Wippe	55 x 55 mm
Abmessungen des Rahmens	88 x 88 x 15 mm Universal: 80,5 x 80,5 x 15 mm
Montage	Verschraubung, 3M Klebefolie im Lieferumfang enthalten
Umgebungstemperatur	-25 +65°C
Luftfeuchtigkeit	0 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Schutzart	IP20
Lebensdauer	> 50.000 Betätigungen nach EN60669 / VDE0632

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die AIMOTION GmbH, dass sich das Produkt Switch 55 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.aimotion-smartliving.de/de/support/download/> in der Produktkategorie Schalter.

Hinweis

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2022.

