

# GSM Scout active IP65 LTE



Überwachen einfach per SMS von Ihrem Handy aus -  
sofort informiert, sofort reagiert! Anschließen, Einstellen, fertig!

Bestellnummer: 700100213L

## Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Seglern, Booten & Yachten
- Camper und Caravans
- Bauwagen und anderen Objekten
- Eigenheimen

Fernschalten von:

- Bilgenpumpe
- Licht



## Allgemeine Informationen

Das GSM Scout active IP65 LTE ist eine preiswerte und einfache Lösung zur Überwachung von mobilen Objekten wie Boote, Yachten, Caravans oder Campern. Über angeschlossene Sensoren erfasst das Gerät z.B. Einbrüche, aufkommendes Feuer, Wassereintrich oder andere schwerwiegende Ereignisse. Diese werden umgehend per SMS an ein beliebiges Handy gesendet und man ist in der Lage sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das System wird einfach über den Rufnummernspeicher der SIM-Karte eingestellt und ist sofort betriebsbereit. Ferner besteht die Möglichkeit per SMS die Relaisausgänge zu aktivieren. Somit lassen sich verschiedenste Geräte an Bord ein oder ausschalten. Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

## Technische Besonderheiten

- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte, ohne Software
- Spezielle IP65 Ausführung für raue Umgebungen
- Inklusive Lithium-Ionen-Akku
- 2 Relaiskontakte zum Schalten, variable Alarmtexte möglich
- Übertragung von Empfangsqualität und Guthaben bei Prepaid-SIM-Karten

## Funktionserweiterung E-Mail

Alarmtexte über E-Mail (zusätzlich zu SMS)

## Voraussetzungen

Um den GSM Scout active IP65 LTE zu nutzen, benötigen Sie:  
GSM-LTE-Antenne, Spannungsquelle 11-35 V DC,  
SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), externe Sensoren

## Technische Daten

<b>Mobilfunknetze</b>	Benutzbar mit allen europäischen Mobilfunkanbietern
<b>Anwenderprogrammierung</b>	SIM-Karten Programmierung über Handy
<b>Abmessung/ Gewicht</b>	100 x 90 x 33 mm (L x B x H) / 98 g
<b>Temperaturbereich</b>	- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur
<b>Schnittstellen</b>	1 Meldekreis für "Einbruch" 1 Meldekreis für "Feuer" 1 Meldekreis für "Wasser" 1 Meldekreis für "Beliebiges Ereignis" 2 x Relaischaltkontakte
<b>Energieversorgung</b>	11 - 35 V DC, 60 mA

<b>Lieferumfang</b>	GSM Scout active IP65 LTE Handbuch Konfigurationskabel USB Miniaturschraubendreher für Klemmen Gehäuseschrauben
<b>Funktionserweiterung</b>	Störmeldung und scharf schalten per E-Mail u/o SMS, Konfiguration mit USB-Kabel am PC, Servereinrichtung und -nutzung für 1 Jahr <b>Bestell-Nr.</b> 701100921 (Nutzung für 1 Jahr)
<b>Optionales Zubehör</b>	Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC LTE Scheibenklebeantenne (innen), 2,5 m Kabel (SMA) LTE Antenne omnidirektional (außen und innen), 2,5 m Kabel (SMA) R/C Kontaktschutz-Kombination Diverse Sensoren auf Anfrage
<b>Bestell-Nr.</b>	305307214 300303304S 300303310S 700100618